

LCDモジュールSC1602互換で用いられるキャラクターコード表を示します。
 下位4ビット\上位4ビットで表します。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0				0	@	P	`	p				ー	タ	ミ	α	ρ
1			!	1	A	Q	a	q			◦	ア	チ	ム	ā	q
2			“	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ	β	θ
3			#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ	ε	∞
4			\$	4	D	T	d	t			\	エ	ト	ヤ	μ	Ω
5			%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ	δ	ū
6			&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
7			‘	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ	γ	π
8			(	8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ	√	
9			)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル	¬	y
a			*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ	j	千
b			+	;	K	[	k	{			オ	サ	ヒ	ロ	×	万
c			,	<	L	¥	l				ヤ	シ	フ	ワ	¢	円
d			-	=	M	]	m	}			ユ	ス	ヘ	ン	£	÷
e			.	>	N	^	b	→			ヨ	セ	ホ	濁点	η	
f			/	?	O	_	o	←			ッ	ソ	マ	半濁点	ō	■